

LC Speed Controller



Met deze regelaar (maximaal 6 stuks) kunt u iedere auto met een vaste snelheid over de racebaan sturen.
Als de auto stilstaat kunt u het licht in/uit schakelen.

Deze regelaar is speciaal ontwikkelt om snel en eenvoudig een ander ID (1...8) voor een auto in te stellen. De regelaar wordt net als alle andere regelaars direct aan een CU 30352 aangesloten.

Als u een 2^e CU 30352 heeft kunt u permanent deze regelaar gebruiken voor test draaien van de motor, wijzigen van ID, of gebruiken om met een ingestelde vaste snelheid de banden te slijpen.

De regelaar wordt met de bijgeleverde kabel (0,5 meter) aangesloten op de speciale RJ11 aansluitingen van de CU 30352 of Black Box 30344, d.w.z. op 1, 2, 5 of 6.



3 en 4 zijn alleen beschikbaar via de speciale adapter 30348.
(aansluiting op 1, waarbij dan 1, 3 en 4 beschikbaar zijn via 30348)



Gecombineerd gebruik met draadloze handregelaars:

Worden er ook draadloze handregelaars gebruikt, dan werken die alleen als er geen bekabelde regelaar op zit aangesloten.

Voorbeeld 1:

Op poort 1 is een ontvanger aangesloten, ingesteld op regelaar met ID-1 en ID2, Poort 5 en 6 kunnen worden gebruikt voor een Speed Controller, maar poort 2 niet.

Voorbeeld 2:

Je hebt de adapter 30348 aangesloten op poort 1, op poort 2 is een ontvanger aangesloten. Op poort 1, 3 en 4 kan een Speed Controller worden aangesloten net als op poort 5 en 6. Met ID-2 kan dan een handregelaar worden gekoppeld met ID-2

Met deze werkwijze kan je alleen toch met 6 auto's racen.

Aansluitingen:

Via een RJ11 kabel wordt de verbinding gemaakt (kabel van 0,5 meter wordt meegeleverd), dus Plug & Play.

De enkelvoudige RJ 11 wordt verbonden met de CU 30352/ Adapter 30348

Bediening schakelaar:

- 1) Schakelaar naar onder: auto gaat rijden op ingestelde snelheid
- 2) Schakelaar naar boven: Bediening licht

De schakelaar heeft een vaste stand in situatie 1, situatie 2 is zelf terugverend.

Draaiknop:

Met behulp van een schroevendraaier kan de snelheid worden gewijzigd.

Uitvoering:

De regelaar zit in een behuizing, die op een DIN rail kan worden geklikt.
De bovenzijde is volledig open.



Maten:

B x H x D (mm)
23 x 78 x 45

Zonder behuizing wordt de LC regelaar ingebouwd en vast gezet aan de schakelaar.

Omvang levering:

1x LC Speed Control

1x RJ 11 kabel 0,5 mtr

Aansluiting op CU 30352 en/of 30348 adapter

Deze aansluiting is eigenlijk bedoeld voor een Asymmetrische vergrendeling van de RJ11 stekker, echter de meegeleverde kabel heeft deze **niet**. Desondanks past deze en zit toch voldoende geklemd.

Belangrijke opmerking:

Het gebruik van deze regelaar is geheel op eigen risico, schade aan Carrera producten of vervolgschade aan andere gebruikte producten vallen buiten enige vorm van garantie. Op de regelaar zit standaard 2 jaar garantie voor de werking van het product bij normaal gebruik. De regelaar is alleen getest op verschillende CU 30352 en adapter 30348 van Carrera, gebruik in combinatie van andere units is volledig op eigen risico.

Bij eigenhandige aanpassingen/ modificaties vervalt alle vorm van garantie.